

Dimmerliste



ARTIKELGRUPPE	ARTIKEL	SEITE
GIANT LAMPEN	Drop / Tear / Nest	2
FILAMENT LAMPEN (E14/E27)	Normallampen Kerzenlampe Kugellampen (E14) Kugellampen (E27) Edison Royal	Röhrenlampen T32 (E27) DTW (E14) DTW (E27) Reflektorlampen R50 (E14) Reflektorlampen R63/R80 (E27) 3
Curved Lampen (E14/E27)	Curved Lampen (E14) Curved Lampen (E27)	4
GLOBELAMPEN	Ø80mm / Ø95mm / Ø125mm	5
ORIENTAL GLOBELAMPEN	Tanis / Theben / Gizeh	6
Allgebrauchslampen	RA97 DTW (E27) RA97 DTW (E14) ECOLUX Normallampe ECOLUX Kerzenlampe ECOLUX Kugellampe (E14)	ECOLUX Kugellampe (E27) Birnformlampen Backofenlampe Birnform 300° Backofenlampe Kugel 300° 7
Speziallampen	Eldea Luxar Micro GX53	8
HALED	HALED III Module HALED III GU10	HALED III GU5,3 HALED GLAS GU10 9
Luxar Reflektorlampen	Luxar Glas GU10 Luxar Glas GU5,3 Luxar Glas GU4	10
Reflektorlampen AR111 & ES111	AR111 ARGENT Luxar AR111 Luxar ES111	11
PAR Lampen	ARGENT PAR 20 ARGENT PAR 30 S PAR 38 OUTDOOR IP65	12
Ecolux Reflektorlampen	R50 (E14) R63/R80 (E27)	13
Stecksockellampen	Luxar G9	14
R7S-Stäbe	Luxar R7S 117mm	15
Nostalgie	Rustica / Globe / Röhre	16
Hochvolt-Streifen	8W/m 14W/m	17
Projektleuchten	Artemi Argent Downlights HALED Downlights HALED Downlights DTW	Circel Square Argent Strahler 18
Wohnraumleuchten	Nugoggle 1-flammig Nugoggle 2-flammig Don Wall/Donna Wall 1-flammig	Don Wall/Donna Wall 2-flammig Don Wall/Donna Wall 4-flammig Don Pendant/Donna Pendant 19

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

GIANT Lampen



ARTIKELBEZEICHNUNG		Drop / Tear / Nest			
ARTIKELNUMMERN		6126001, 6126101, 6126201, 6126301, 6126401, 6126501			
* getestetes Leuchtmittel					
ANZAHL getesteter Artikel		5			
getestet mit Netzteil					
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)	
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 0
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	n. t.
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 0
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 0
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 0
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 0
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 0
Eitako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 0
Eitako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0
Eitako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	n. t.
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 0
Feller 40420.RLC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 0
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 0
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 0
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 0
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 0
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 0
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	100 - 0
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 0
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 0
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 0
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 0
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 0
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

Filament Lampen (E14/E27)



ARTIKELBEZEICHNUNG	Normallampen	Kerzenlampe	Kugellampen (E14)	Kugellampen (E27)	Edison	Royal	Röhrenlampen T32 (E27)	DTW (E14)	DTW (E27)	Reflektorlampen R50 (E14)	Reflektorlampen R63/R80 (E27)			
ARTIKELNUMMERN * getestetes Leuchtmittel	6130001, 6130101, 6130201*, 6130301, 6130401, 6130601*, 6130701, 6130801, 6130901, 6131001, 6146001, 6140301, 6140401, 6132301, 6132401, 6135701	6132501*, 6132601, 6132801*, 6132901, 6140801, 6143401, 6133601, 6143501, 6133901, 6134101	6134301*, 6134401, 6134601, 6134701, 6141101, 6135801	6135501*, 6135601, 6143701	6136101, 6136201*, 6136701, 6136901*	6144701*	6139701*	6142433*, 6142633*	6142833*	6144201*	6144401*, 6144601*			
ANZAHL getesteter Artikel	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
getestet mit Netzteil														
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)										
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 40	100 - 40	100 - 0	100 - 50
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	n. t.	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 50
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 5	100 - 50	100 - 40	100 - 50	100 - 10
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 0	100 - 20
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 20	100 - 20	100 - 0	100 - 20
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 60	100 - 50	100 - 50	100 - 0	100 - 60
Eltako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 40	100 - 40	100 - 0	100 - 50
Eltako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 0	100 - 50
Eltako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	n. t.	100 - 30	100 - 30	100 - 0	100 - 40
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 50	100 - 50	100 - 50	100 - 0	100 - 50
Feller 40420.RLC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 30	100 - 50	100 - 50	100 - 0	100 - 50
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 50	100 - 50	100 - 0	100 - 40
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 0	100 - 40
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 0	100 - 50
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 0	100 - 40
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 40	100 - 30	100 - 0	100 - 50
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 50	100 - 30	100 - 30	100 - 0	100 - 60
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 40	100 - 30	100 - 0	100 - 60
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 50	100 - 50	100 - 50	100 - 0	100 - 50
SIGOR 9075301	WiFi-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	n. t.	n. t.	n. t.	n. t.	n. t.
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 10	100 - 20	100 - 20	100 - 0	100 - 20
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 10	100 - 20	100 - 20	100 - 0	100 - 20
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 20	100 - 20	100 - 0	100 - 20
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 10	100 - 20	100 - 20	100 - 0	100 - 20

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

Curved Lampen (E14/E27)



ARTIKELBEZEICHNUNG	Curved Lampen (E14)				Curved Lampen (E27)	
ARTIKELNUMMERN * getestetes Leuchtmittel	6125201*				6125001*, 6125501, 6125601, 6125801, 6125901	
ANZAHL getesteter Artikel	7				7	
getestet mit Netzteil						
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)		
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 20	100 - 20
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	n. t.	100 - 20
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 20	100 - 30
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 20	100 - 30
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 20	100 - 30
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 20	100 - 30
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 30	100 - 30
Eltako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 20	100 - 20
Eltako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 20	100 - 30
Eltako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	n. t.	n. t.
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 30	100 - 30
Feller 40420.RLC.FML61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 30	100 - 30
Feller 40600.RC.FML61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 30	100 - 30
Feller 40600.RC.FML61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 30	100 - 30
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30	100 - 30
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 30	100 - 30
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30	100 - 30
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30	100 - 30
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30	100 - 30
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 20	100 - 20
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 20	100 - 20
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.	n. t.
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 30	100 - 30
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 30	100 - 30
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 20	100 - 20
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 20	100 - 20
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 20	100 - 20
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 20	100 - 20
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 20	100 - 20
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 20	100 - 0

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

Globelampen



ARTIKELBEZEICHNUNG		Ø80mm / Ø95mm / Ø125mm			
ARTIKELNUMMERN		6137301*, 6137901, 6138101, 6138201, 6137501*, 6137701, 6138701, 6138901, 6139001, 6139201, 6139301, 6139401*, 6139601			
* getestetes Leuchtmittel					
ANZAHL getesteter Artikel		7			
getestet mit Netzteil					
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)	
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 0
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	100 - 0
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 0
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 0
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 0
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 0
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 0
Eltako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 0
Eltako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0
Eltako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 0
Feller 40420.RLC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 0
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 0
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 0
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 0
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 0
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 0
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 0
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 0
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 0
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 0
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 0
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

ORIENTAL Globelampen



ARTIKELBEZEICHNUNG		Tanis / Theben / Gizeh			
ARTIKELNUMMERN		6150001*, 6150101*, 6150201, 6150301*, 6150401			
* getestetes Leuchtmittel					
ANZAHL getesteter Artikel		7			
getestet mit Netzteil					
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)	
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 0
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	n. t.
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 0
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 0
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 0
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 0
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 0
Eltako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 0
Eltako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0
Eltako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	n. t.
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 0
Feller 40420.RLC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 0
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 0
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 0
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 0
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 0
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 0
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 0
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 0
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 0
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 0
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 0
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

Allgebrauchslampen



ARTIKELBEZEICHNUNG	RA97 DTW (E27)	RA97 DTW (E14)	ECOLUX Normallampe	ECOLUX Kerzenlampe	ECOLUX Kugellampe (E14)	ECOLUX Kugellampe (E27)	Birnformlampen	Backofenlampe Birnenform 300°	Backofenlampe Kugel 300°				
ARTIKELNUMMERN * getestetes Leuchtmittel	5801833*, 5801933, 5945733	5945233, 5945333*, 5945533*	5808101, 5802201, 5802301*, 5802401	5808501*, 5804301*	5808801*, 5805101, 5805301	5805701*	1402501*, 1412504	1422502*	1424002*				
ANZAHL getesteter Artikel	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
getestet mit Netzteil													
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)									
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 40	100 - 40	100 - 60	100 - 50	100 - 50	100 - 50	100 - 10	100 - 10	100 - 10
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 40	100 - 40	100 - 70	100 - 50	100 - 50	100 - 60	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 40	100 - 40	100 - 60	100 - 40	100 - 40	100 - 50	100 - 10	100 - 10	100 - 10
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 30	100 - 30	100 - 60	100 - 50	100 - 50	100 - 60	100 - 10	100 - 10	100 - 10
Busch Jäger	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 40	100 - 40	100 - 60	100 - 50	100 - 50	100 - 60	100 - 10	100 - 10	100 - 10
Eitako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 30	100 - 30	100 - 70	100 - 30	100 - 40	100 - 40	100 - 10	100 - 10	100 - 5
Eitako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 30	100 - 30	100 - 60	100 - 40	100 - 40	100 - 40	100 - 5	100 - 5	100 - 0
Eitako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	n. t.	n. t.	n. t.	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 5	100 - 5	100 - 5
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 40	100 - 40	100 - 70	100 - 60	100 - 60	100 - 60	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Feller 40420.RLC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 30	100 - 30	100 - 60	100 - 40	100 - 40	100 - 50	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 30	100 - 30	100 - 50	100 - 40	100 - 30	100 - 50	100 - 5	100 - 5	100 - 5
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 30	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30	100 - 30	100 - 50	100 - 40	100 - 40	100 - 40	100 - 10	100 - 10	100 - 10
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 50	100 - 40	100 - 70	100 - 40	100 - 50	100 - 50	100 - 10	100 - 10	100 - 10
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 50	100 - 40	100 - 80	100 - 50	100 - 50	100 - 50	100 - 10	100 - 10	100 - 10
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 40	100 - 40	100 - 70	100 - 40	100 - 50	100 - 50	100 - 10	100 - 10	100 - 10
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30	100 - 40	100 - 70	100 - 40	100 - 50	100 - 50	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 40	100 - 40	100 - 70	100 - 50	100 - 50	100 - 70	100 - 30	100 - 30	100 - 30
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 50	100 - 50	100 - 60	100 - 50	100 - 50	100 - 50	100 - 10	100 - 10	100 - 10
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.	n. t.	n. t.	n. t.	n. t.	n. t.	n. t.	n. t.	n. t.
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 30	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 5	100 - 5	100 - 0
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0	100 - 10	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 5	100 - 5	100 - 5
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 0	100 - 0	100 - 50	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 0	100 - 0	100 - 50	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 20	100 - 20	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 20	100 - 20	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 5	100 - 5	100 - 0
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 30	100 - 20	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 0	100 - 0	100 - 0

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n. t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT Speziallampen



ARTIKELBEZEICHNUNG	Eldea	Luxar Micro GX53
ARTIKELNUMMERN * getestetes Leuchtmittel	6127001*, 6127201	5784801*, 5784901

ANZAHL getesteter Artikel	7	2
---------------------------	---	---

getestet mit Netzteil				
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)
Eitako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)
Eitako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)
Eitako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)
Feller 40420.RLC.FML61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420
Feller 40600.RC.FML61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600
Feller 40600.RC.FML61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last	230V Glühlampen, HV-Halogenlampen
L = Induktive Last	NV-Halogenlampen konventionellen Trafo
C = Kapazitive Last	NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos
LED = Light Emitting Diode	LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

HALED



ARTIKELBEZEICHNUNG	HALED III Module				HALED III GU10				HALED III GU5,3				HALED GLAS GU10			
ARTIKELNUMMERN * getestetes Leuchtmittel	5799033*, 5799133, 5799833, 5799233*, 5799333, 5799733*				5790133*, 5790033, 5790233, 5790933, 5791033, 5791133, 5791233, 5791533*, 5791633				5136233*, 5136633, 5136433*, 5136833				5792033*, 5773655*, 5773755			
ANZAHL getesteter Artikel	7				7				7				7			
getestet mit Netzteil									9209401							
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)												
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 30		100 - 30		100			100 - 40				
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	100 - 0		100 - 0		100 - 0			100 - 0				
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 0		100 - 0		100 - 0			100 - 0				
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 40		100 - 30		100 - 30			100 - 40				
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 30		100 - 10		100			100 - 20				
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 20		100 - 20		100 - 0			100 - 20				
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 50		100 - 30		100 - 30			100 - 40				
Eitako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 20		100 - 30		100 - 0			100 - 30				
Eitako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 30		100 - 30		100 - 0			100 - 30				
Eitako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 20		100 - 30		100 - 0			100 - 30				
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 50		100 - 40		100 - 90			100 - 40				
Feller 40420.RLC.FML61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 50		100 - 40		100			100 - 40				
Feller 40600.RC.FML61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 40		100 - 40		100 - 90			100 - 50				
Feller 40600.RC.FML61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 0		100 - 0		100 - 0			100 - 0				
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30		100 - 40		100 - 0			100 - 30				
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 40		100 - 20		100 - 90			100 - 30				
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30		100 - 40		100 - 0			100 - 30				
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30		100 - 20		100			100 - 30				
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30		100 - 30		100 - 0			100 - 30				
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 30		100 - 20		100 - 30			100 - 40				
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 50		100 - 50		100			100 - 50				
SIGOR 9075301	WiFi-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.		n. t.		n. t.			n. t.				
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 0		100 - 10		100 - 0			100 - 0				
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0		100 - 10		100 - 0			100 - 0				
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 0		100 - 0		100 - 0			100 - 0				
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 0		100 - 0		100 - 0			100 - 0				
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 20		100 - 20		100 - 0			100 - 10				
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 20		100 - 20		100 - 0			100 - 10				
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 10		100 - 10		100 - 0			100 - 10				
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0		100 - 10		100 - 0			100 - 10				

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

Luxar Reflektorlampen



ARTIKELBEZEICHNUNG	Luxar Glas GU10				Luxar Glas GU5,3				Luxar Glas GU4			
ARTIKELNUMMERN * getestetes Leuchtmittel	5757001*, 5752301*, 5752401, 5752501, 5752601, 5752701, 5752901*, 5754801, 5753001, 5755101, 5755201				5140101*, 5140301, 5140401*, 5140601, 5140701, 5140801				5100001*, 5100901			
ANZAHL getesteter Artikel	7				7				7			
getestet mit Netzteil					9209401				9209401			
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)								
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 40				100			
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	100 - 0				100 - 0			
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 10				100 - 30			
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 50				100 - 40			
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 20				100			
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 20				100 - 0			
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 50				100 - 50			
Eltako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 40				100 - 40			
Eltako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 40				100 - 40			
Eltako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 30				100 - 30			
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 50				100			
Feller 40420.RLC.FML61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 50				100 - 40			
Feller 40600.RC.FML61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 40				100 - 90			
Feller 40600.RC.FML61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 0				100 - 30			
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 40				100 - 30			
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 50				100 - 90			
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 50				100 - 30			
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 40				100			
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 50				100 - 30			
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 50				100 - 40			
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 50				100			
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.				n. t.			
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 0				100 - 30			
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 10				100 - 30			
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 10				100			
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 0				100			
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 20				100 - 10			
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 20				100 - 10			
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0				100 - 0			
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0				100 - 30			

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

Reflektorlampen AR111 & ES111



ARTIKELBEZEICHNUNG	AR111 ARGENT				Luxar AR111				Luxar ES111			
ARTIKELNUMMERN * getestetes Leuchtmittel	5787901*, 5788001*, 5788101				5786301*, 5786401*, 5786501				5777501*, 5777701, 5777901, 5777601*, 5777801, 5778001			
ANZAHL getesteter Artikel	5				5				5			
getestet mit Netzteil	9209401				9209401							
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)								
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100				100 - 0			
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	n. t.				n. t.			
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 0				100 - 0			
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 60				100 - 60			
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 70				100 - 70			
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 40				100 - 60			
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 40				100 - 50			
Eltako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 40				100 - 60			
Eltako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 30				100 - 0			
Eltako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0				n. t.			
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100				100			
Feller 40420.RLC.FML61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 0				100			
Feller 40600.RC.FML61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 90				100 - 90			
Feller 40600.RC.FML61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 0				100 - 0			
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 20				100 - 20			
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 90				100 - 0			
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30				100 - 50			
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100				100 - 0			
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 40				100 - 50			
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 50				100 - 50			
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100				100			
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.				n. t.			
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 0				100 - 20			
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0				100 - 20			
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100				100			
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100				100			
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 0				100 - 0			
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 0				100 - 0			
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0				100 - 0			
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0				100 - 0			

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

PAR Lampen



ARTIKELBEZEICHNUNG	ARGENT PAR 20	ARGENT PAR 30 S	PAR 38 OUTDOOR IP65				
ARTIKELNUMMERN * getestetes Leuchtmittel	5785001*, 5785101*	5785201*, 5785301*	5785501*				
ANZAHL getesteter Artikel	7	7	5				
getestet mit Netzteil							
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)	100 - 40	100 - 50	100 - 40
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 40	100 - 50	100 - 40
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	n. t.	n. t.	n. t.
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 30	100 - 0	100 - 0
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 60	100 - 50	100 - 60
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 20	100 - 48	100 - 50
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 0	100 - 20	100 - 40
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 30	100 - 30	100 - 50
Eltako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 20	100 - 30	100 - 50
Eltako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Eltako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	n. t.	n. t.	n. t.
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 50	100 - 50	100 - 50
Feller 40420.RLC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 30	100 - 40	50 - 0
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 40	100 - 30	100 - 30
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 0	100 - 40	100 - 40
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 40	100 - 50	100 - 50
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 40	100 - 40	100 - 40
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 20	100 - 30	100 - 40
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 20	100 - 20	100 - 30
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 20	100 - 50	100 - 50
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 40	100 - 40	100 - 30
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.	n. t.	n. t.
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 0
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 20	100 - 50	100 - 40
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 20	100 - 0	100 - 30
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 20	100 - 0	100 - 0
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0	100 - 30	100 - 0

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

Ecolux Reflektorlampen



ARTIKELBEZEICHNUNG	R50 (E14)		R63/R80 (E27)			
ARTIKELNUMMERN * getestetes Leuchtmittel	5777101*		5777201*, 5777301			
ANZAHL getesteter Artikel	7		7			
getestet mit Netzteil						
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)		
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 50	100 - 50
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	100 - 50	100 - 50
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 20	100 - 20
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 60	100 - 60
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 50	100 - 50
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 50	100 - 60
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 60	100 - 60
Eitako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 50	100 - 60
Eitako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 40	100 - 50
Eitako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 40	100 - 50
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 50	100 - 50
Feller 40420.RLC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 50	100 - 50
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 50	100 - 50
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 0	100 - 0
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 50	100 - 50
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 50	100 - 50
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 50	100 - 50
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 50	100 - 50
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 50	100 - 50
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 50	100 - 50
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 50	100 - 50
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.	n. t.
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 20	100 - 20
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 40	100 - 40
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 30	100 - 20
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 30	100 - 20
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 50	100 - 50
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 50	100 - 50
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 30	100 - 20
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 40	100 - 40

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen
 L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo
 C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos
 LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

Stecksockellampen



ARTIKELBEZEICHNUNG		Luxar G9			
ARTIKELNUMMERN		5759201*			
* getestetes Leuchtmittel					
ANZAHL getesteter Artikel		7			
getestet mit Netzteil					
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)	
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 20
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	100 - 20
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 20
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 20
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 30
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 30
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 30
Eltako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 30
Eltako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 30
Eltako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 40
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 40
Feller 40420.RLC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 40
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 30
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 40
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 40
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 30
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 20
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 20
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 20
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 30
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 30
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 30
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 30
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 30
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 40
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 30

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

R7S-Stäbe



ARTIKELBEZEICHNUNG		Luxar R7S 117mm			
ARTIKELNUMMERN		5789401*			
* getestetes Leuchtmittel					
ANZAHL getesteter Artikel		3			
getestet mit Netzteil					
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)	
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 60
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	100 - 50
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 40
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 60
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 40
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 40
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 40
Eltako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 50
Eltako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 50
Eltako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 50
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 50
Feller 40420.RLC.FMI.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 50
Feller 40600.RC.FMI.61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 60
Feller 40600.RC.FMI.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 40
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 50
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 50
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 60
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 60
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 50
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 50
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 50
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 50
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 50
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 40
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 40
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 40
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 40
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 40
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 50

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

ARTIKELBEZEICHNUNG		Rustica / Globe / Röhre			
ARTIKELNUMMERN		3426001*, 3423301, 3424201			
* getestetes Leuchtmittel					
ANZAHL getesteter Artikel		3			
getestet mit Netzteil					
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)	
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 10
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	100 - 0
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 0
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 20
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 5
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 5
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 5
Eltako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 0
Eltako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0
Eltako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 5
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 20
Feller 40420.RLC.FMI.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 10
Feller 40600.RC.FMI.61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 5
Feller 40600.RC.FMI.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 0
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 5
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 10
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 10
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 5
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 5
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 20
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 10
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 0
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 5
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 0
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 0
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 5
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 5
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

Hochvolt-Streifen



ARTIKELBEZEICHNUNG		8W/m			14W/m		
ARTIKELNUMMERN		5968201, 5968401, 5968601, 5968301* , 5968501, 5968701			5965401, 5965601, 5965801, 5965501* , 5965701, 5965901		
* getestetes Leuchtmittel							
ANZAHL getesteter Artikel		12m			6,5m		
getestet mit Netzteil							
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)			
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	n. t.		n. t.
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	n. t.		n. t.
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 20		100 - 20
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	n. t.		n. t.
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 20		100 - 20
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 20		100 - 20
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 10		100 - 10
Eitako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 10		100 - 10
Eitako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 10		100 - 10
Eitako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 10		100 - 10
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 20		100 - 20
Feller 40420.RLC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 20		100 - 20
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 20		100 - 20
Feller 40600.RC.FML.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 10		100 - 10
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	n. t.		n. t.
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	n. t.		n. t.
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 10		100 - 10
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 20		100 - 20
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 10		100 - 10
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 10		100 - 10
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 10		100 - 10
SIGOR 9075301	WIFI-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	100 - 10		100 - 10
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 10		100 - 10
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 10		100 - 10
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 20		100 - 20
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 20		100 - 20
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 10		100 - 10
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 10		100 - 10
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 10		100 - 10
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 10		100 - 10

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

Projektleuchten



ARTIKELBEZEICHNUNG	Artemi	Argent Downlights	HALED Downlights	HALED Downlights DTW	Cireel	Square	Argent Strahler				
ARTIKELNUMMERN * getestetes Leuchtmittel	5710155*, 5710255, 5710355*, 5710455, 5710555, 5710655	5774401*, 5774501, 5774601*, 5774701	5420133, 5420233, 5420533*, 5420633, 5420333*, 5420733	5775333, 5775533, 5775433*, 5775633	4024501*	4034301*	4028701*				
ANZAHL getesteter Artikel	3	5	5	5	1	1	3				
getestet mit Netzteil											
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)							
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 60	100 - 50	100 - 40	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 20
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	100 - 60	100 - 60	100 - 40	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 30
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 20	100 - 40	100 - 20	100 - 20	100 - 30	100 - 30	100 - 20
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 60	100 - 60	100 - 40	100 - 60	100 - 30	100 - 30	100 - 20
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 50	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 50	100 - 50	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 50	100 - 40	100 - 40	100 - 40	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Eltako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 50	100 - 50	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Eltako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 40	100 - 40	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Eltako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 40	100 - 30	100 - 10	100 - 10	100 - 30	100 - 30	100 - 20
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 50	100 - 50	n. t.	n. t.	100 - 30	100 - 30	n. t.
Feller 40420.RLC.FMI.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	100 - 50	100 - 50	n. t.	n. t.	100 - 20	100 - 20	n. t.
Feller 40600.RC.FMI.61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	100 - 40	100 - 40	n. t.	n. t.	100 - 30	100 - 30	n. t.
Feller 40600.RC.FMI.61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	100 - 30	100 - 30	n. t.	n. t.	100 - 30	100 - 30	n. t.
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 50	100 - 40	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 50	100 - 50	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 30
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 50	100 - 50	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 20
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 40	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 20
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 40	100 - 40	100 - 30	100 - 30	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 50	100 - 50	100 - 20	100 - 20	100 - 40	100 - 40	100 - 30
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 50	100 - 50	100 - 20	100 - 50	100 - 40	100 - 40	100 - 30
SIGOR 9075301	WiFi-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	n. t.	n. t.	100 - 20	100 - 20	n. t.	n. t.	100 - 20
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 30	100 - 30	100 - 0
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 30	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 20	100 - 20	100 - 10
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 40	100 - 0
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 40	100 - 40	100 - 0
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 30	100 - 20	100 - 10	100 - 10	100 - 30	100 - 30	100 - 20
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 30	100 - 20	100 - 10	100 - 10	100 - 30	100 - 30	100 - 20
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 30	100 - 0	100 - 20	100 - 20	100 - 40	100 - 40	100 - 20
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 30	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 30	100 - 30	100 - 0

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n. t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.

DIMMER-KOMPATIBILITÄT

Wohnraumleuchten



ARTIKELBEZEICHNUNG	Nugoggle 1-flammig		Nugoggle 2-flammig		Don Wall / Donna Wall 1-flammig		Don Wall / Donna Wall 2-flammig		Don Wall / Donna Wall 4-flammig		Don Pendant / Donna Pendant	
ARTIKELNUMMERN * getestetes Leuchtmittel	4028501*		4028601*		4021201*, 4021801, 4020001, 4020601		4021301*, 4021901, 4020101, 4020701		4021401*, 4022001, 4020201, 4020801		4021701*, 4022301, 4020501, 4021101	
ANZAHL getesteter Artikel	3		3		3		2		1		1	
getestet mit Netzteil												
DIMMER	Dimmerart	Dimm-Prinzip	Lastart	Leistung (W)								
Berker 2973	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 40	100 - 20	100 - 0	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Berker 2909	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R	20 - 200 (3 - 40)	100 - 30	100 - 10	100 - 0	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Berker 2873	Drehdimmer	Phasenanschnitt	LED, R, L, C	20 - 500 (3 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Berker 85421200	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	25 - 400 (5 - 70)	100 - 40	100 - 20	100 - 0	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 30
Busch Jäger 6523U-102	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 250 (2 - 100)	100 - 20	100 - 20	100 - 0	100 - 50	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Busch Jäger 6523UR-103	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	2 - 400 (2 - 400)	100 - 10	100 - 0	100 - 0	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Busch Jäger 6526U	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	10 - 200 (2 - 100)	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 20	100 - 30	100 - 30	100 - 30	100 - 30
Eitako EUD12NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 100)	100 - 30	100 - 20	100 - 30	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Eitako EUD61NPN-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 30	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20
Eitako EUD12D-UC	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 20	100 - 10	100 - 0	100 - 10	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Feller 40200.LED.BSE	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	n. t.	n. t.	100 - 30	100 - 20	100 - 40	100 - 40	100 - 40	100 - 40
Feller 40420.RLC.FML61	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	R, L, C	20 - 420	n. t.	n. t.	100 - 0	100 - 10	100 - 40	100 - 40	100 - 40	100 - 40
Feller 40600.RC.FML61	Drehdimmer	Phasenabschnitt	R, C	20 - 600	n. t.	n. t.	100 - 30	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Feller 40600.RC.FML61	Drehdimmer	Phasenanschnitt	R, L	40 - 600	n. t.	n. t.	100 - 0	100 - 10	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Gira 2385 00 (System 2000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30	100 - 20	100 - 20	n. t.	n. t.	n. t.	n. t.	n. t.
Gira 2450 00 (System 3000)	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 210 (3 - 60)	100 - 40	100 - 20	100 - 30	n. t.	n. t.	n. t.	n. t.	100 - 0
Gira 5401 00 (System 3000)	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 30	100 - 10	100 - 0	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Jung 1731 DD	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 40	100 - 20	100 - 0	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Jung 1711 DE	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (3 - 100)	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 10	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Merten MEG5134-0000	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	4 - 400 (4 - 200)	100 - 40	100 - 20	100 - 0	100 - 20	100 - 50	100 - 50	100 - 50	100 - 50
Merten MEG5171-0000	Tastdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	20 - 420 (14 - 210)	100 - 40	100 - 30	100 - 0	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
SIGOR 9075301	WiFi-Dimmer		LED, R, L, C	1 - 150 (1 - 150)	100 - 30	100 - 20	n. t.	100 - 30	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 0
SIGOR 9052201	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 100 (1 - 100)	100 - 0	100 - 0	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 20	100 - 0
SIGOR 9052701	Funkdimmer		LED, R, L, C	1 - 400 (1 - 400)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 30	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo VD 200 9032001	Drehdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200 (1 - 200)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 30	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo VD 300 9032101	Drehdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 300 (1 - 300)	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 30	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo LD220 9032201	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 200	100 - 30	100 - 0	100 - 0	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo LD440 9032301	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	1 - 440	100 - 30	100 - 0	100 - 0	100 - 20	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo LDN200 9032401	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 20	100 - 10	100 - 0	100 - 30	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0
Vadsbo LD220 WCM 9032601	Tastdimmer	Phasenabschnitt	LED, R, L, C	0 - 200	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 30	100 - 0	100 - 0	100 - 0	100 - 0

kompatibel / leichtes brummen/flackern im unteren Dimmbereich / Dimmrate 100% - 50% / flackern / unruhiges Dimmverhalten / nicht kompatibel / n.t. = nicht getestet Kompatibler Dimmbereich: 100% = volle Helligkeit / 0% = komplett aus

R = Ohmsche Last 230V Glühlampen, HV-Halogenlampen

L = Induktive Last NV-Halogenlampen konventionellen Trafo

C = Kapazitive Last NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo, elektronische Trafos

LED = Light Emitting Diode LED Lampen

Alle Angaben ohne Gewähr.