

# TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

## Montageanleitung und wichtige Informationen HTY 85

### Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz      Leuchtmittelhalter: Porzellanklemme      Schutzklasse: I  
dimmbarer elektronischer Transformator:      230 V / 12 V, 50 Hz  
Maximale Leistung (thermisch):      HAL 2 x 50 W  
Mitgeliefertes Leuchtmittel:      Halogen-Reflektorlampe, 12 V, Ø 50 mm, 50 W

### Sicherheitshinweise:

- Decken Sie diese Leuchte nicht mit einem Tuch ab! Brandgefahr!
- Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.  
**Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!**
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!
- Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden! Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden!

### Die Pflege der Leuchte:

- Für die Glasscheibe und die Leuchtmittel verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Glasreiniger.
- Für die verchromten Leuchtenteile verwenden Sie bitte eine Politur ohne Schleifzusätze.

### Montage der Leuchte:

- Öffnen Sie den Baldachin (Hinweis 1).
- Führen Sie die bauseitige Anschlussleitung durch die Montageplatte und markieren Sie durch die Gehäusebohrungen die Bohrlöcher an die Zimmerdecke (oder die Maße der Zeichnung 2 entnehmen).
- Bringen Sie diese dann mit einem Steinbohrer ein.
- Schrauben Sie die Grundplatte an die Zimmerdecke und lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen.
- Montieren Sie die Glasscheibe an das Leuchtengestänge (matte Seite nach oben zeigend).
- Ziehen Sie die transparenten Leitungen durch die Leitungsfeststeller bis die gewünschte Höhe des Leuchtengestänges erreicht ist und drehen Sie die Feststellschrauben mit dem beiliegenden 6-Kant-Schlüssel an (Hinweis 2).
- Montieren Sie die Baldachinabdeckung an die Grundplatte.

### Anschlussplan und Zeichnungen:

Zeichnung 1

Baldachin Seitenansicht

Hinweis 1: Um den Baldachin zu öffnen, nur diese mittleren Schrauben mit dem beiliegenden 6-kant-Schlüssel ausdrehen.



Hinweis 2: Schrauben für die Höheneinstellung der Leuchte. Bitte nicht zu fest andrehen, da die Leitung sonst beschädigt werden kann.

Zeichnung 2

Grundplatte

